

Trennverstärker TV 200 GS

Art.-Nr. 53704
Trennverstärker



Anwendung

Der Trennverstärker TV 200 GS dient zur galvanischen Trennung, Wandlung und Verstärkung von Normsignalen (V/mA).

Beschreibung

Eingang und Ausgang sind mit hoher Isolation galvanisch voneinander getrennt. Das integrierte elektronische Netzteil mit hohem Wirkungsgrad vermeidet starke Erwärmungen und lässt hohe Ausgangslasten zu. Über zwei frontseitige Potenziometer kann der Offset und die Verstärkung angepasst werden.

Technische Daten

Gehäuse

Normschienegehäuse
B x H x T: 23 x 78 x 103 mm

Versorgungsspannung

AC/DC 20 - 253 V

Eingang

4-20 mA

Ausgang

0-10 V

Ausgangsbürde

Spannungsausgang: min. 1 kOhm

Ausführungen

Art.-Nr.

Trennverstärker TV 200 GS Eingang 4-20 mA /Ausgang 0-10 V

53704

- Lagerware
- Fertigungsware